

Reprogramación in situ mediante el teclado del Memcom

OPCIÓN 1: 453 Memcom con '1 programación' mostrada en pantalla.

Pasos de programación a través del menú:

PASO 1 Acceso a la programación del Memcom:

1. Pulse 1.
2. En la pantalla aparece 'Utilice * para volver atrás o # para aceptar (desaparecerá al cabo de un par de segundos).

PASO 2 Selección y eliminación de números de alarma / técnicos y de fondo:

1. Para programar la Alarma n.º 01, (vaya al PASO 3).
2. Seleccione Alarma n.º 02, seguido de #, vaya al PASO 3 para programar o pulse la flecha hacia abajo para eliminar.
3. Seleccione Alarma n.º 03, seguido de #, vaya al PASO 3 para programar o pulse la flecha hacia abajo para eliminar.
4. Seleccione Alarma n.º 04, seguido de #, vaya al PASO 3 para programar o pulse la flecha hacia abajo para eliminar.
5. Seleccione Alarma técnica, seguido de #, vaya al PASO 4 para programar o pulse la flecha hacia abajo para eliminar.
6. Seleccione Alarma de fondo, seguido de #, vaya al PASO 4 para programar o pulse la flecha hacia abajo para eliminar.

PASO 3 Programación del número de alarma:

1. Teclee su nuevo número de emergencia de alarma seguido de #.
2. Seleccione Guiado o Sin guiar (consulte la NOTA que aparece más abajo) seguido de #.

Guiado: Reproduce un mensaje con instrucciones para el operador, incluyendo la opción de reproducir la ubicación, en caso de estar grabada.

Sin guiar: No reproduce ningún mensaje.

Salga de la programación pulsando repetidamente la tecla *.

Ejemplo: Programar 1 número como Guiado:

Pulse 1 > Seleccione números de teléfono, pulse # > Seleccione alarma n.º 01, pulse # > Teclee el número de alarma, por ejemplo 0123456789, pulse # > Guiado, pulse # > Pulse * > Pulse * > Pulse*

PASO 4 Supervisión:

Números de supervisión técnica y de fondo cuando se utilizan con el AVIRE HUB.
(el número de AVIRE HUB es 03308084733).

1. Teclee el número técnico, seguido de #.
2. Seleccione P100, seguido de #.
3. Siga el mensaje en pantalla pulsando para duplicar el número a número de fondo (recomendado).

OPCIÓN 2: Memcom 450/453 mediante código de acceso.

PASO 1 Acceso a la programación del Memcom:

1. Pulse *1234# (código de acceso predeterminado).
2. Si utiliza las flechas ARRIBA/ABAJO podrá navegar más fácilmente por los ajustes.
3. Si los números de alarma 12- 14 y los números técnicos / de fondo 15/16 no son necesarios, asegúrese de eliminar estos valores pulsando * y después #.

PASO 2 Programación y eliminación:

1. Pulse la flecha ARRIBA una vez, tras lo cual accederá al número de alarma 1 (*11).
2. Introduzca un número de teléfono nuevo y después pulse # para confirmar (mensaje guiado).
Por ejemplo, (11) 0123456789# (se oirán 3 señales acústicas de confirmación).
3. Pulse la flecha ARRIBA una vez, tras lo cual accederá al número de alarma 2 (*12).
4. Introduzca un número de teléfono nuevo y después pulse # para confirmar o * # para eliminar.
5. Pulse la flecha ARRIBA una vez, tras lo cual accederá al número de alarma 3 (*13).
6. Introduzca un número de teléfono nuevo y después pulse # para confirmar o * # para eliminar.
7. Pulse la flecha ARRIBA una vez, tras lo cual accederá al número de alarma 4 (*14).
8. Introduzca un número de teléfono nuevo y después pulse # para confirmar o * # para eliminar.
9. Salga pulsando # y después *01# o, si se requiere Técnico / De fondo, continúe con el *paso 4*.

PASO 3 Supervisión:

1. Pulse la flecha ARRIBA una vez, tras lo cual accederá al número de alarma técnica 5 (*15).
Introduzca el número técnico seguido de **3 (P100, HUB, pulse # para confirmar.
* y después # para eliminar (número de AVIRE HUB 03308084733).
Ejemplo: 03308084733**3
2. Pulse la flecha ARRIBA una vez, tras lo cual accederá al número de fondo 6 (*16).
Introduzca el número de fondo seguido de **3 (P100, HUB), pulse # para confirmar.
para eliminar (número de AVIRE HUB 03308084733).
Ejemplo: 03308084733**3

Si se pulsa la tecla # después de los números de teléfono, la alarma se define como guiada: Reproduce un mensaje con instrucciones para el operador, incluyendo la opción de reproducir la ubicación, en caso de estar grabada.

Si se añade **0 seguido de #, el número de teléfono se define como Sin guiar: No reproduce ningún mensaje.
Por ejemplo: 123456789**0

PASO 4 Salir de la programación:

1. Pulse # y, a continuación, pulse *01 #

Ejemplo: Programar 1 número como Guiado:

Pulse *1234# > Pulse una vez la flecha hacia arriba, alarma 1 > Teclee el número de alarma, por ejemplo, 0123456789 > Pulse # > Pulse # > Pulse *01#